

ATENCIÓN

**NO UTILIZAR ESTE REGULADOR
PARA MOTOS CON ALTERNADOR O DINAMO**

CONTROL DE ESTATOR

Prueba 1: compruebe el voltaje de los tres cables del estator entre si con un tester en corriente alterna. Las tres fases deben generar iguales voltajes a iguales revoluciones.

Prueba 2: conecte un foco de 12 volt entre cualquiera de las fases y masa.
Al poner en marcha la moto no debe prender.
Repita la operación con las otras fases y en ninguno de los casos el foco debe prender.

Prueba 3: conecte el regulador, mida con pinza amperométrica cada una de las fases. La corriente debe ser pareja en las 3 fases y no debe superar el valor declarado que soporta el regulador. Realizar esta prueba a medio régimen del motor.

**Si estas pruebas no son correctas
REPARE EL ESTATOR**

videos tutoriales disponibles en nuestro sitio web



Industria Argentina

1408-30A

2 de 2



Pietcard

Industria Argentina

Rev. 4

1408-30A

**REG. CTE. CONTÍNUA
12V. - Trifásico 30A.**

YAMAHA


400 Drag Star (Año 1996) - 600 YZF R6

660 XT R (Año 2008) - 1000 R1 YZF (Año 2000)

Código Original: SH713AA / SH693-12.

Código OEM: 5SL-81960-00-00.

CONEXIÓN



1- Rojo: Positivo Batería

2- Negro: Masa

3- 4- 5- Blanco: Corriente Alterna Estator

CONSULTAS TÉCNICAS:

03404-470192 - www.pietcard.com.ar

1 de 2