


IMPORTANTE

Para asegurar un correcto funcionamiento de este módulo aconsejamos hacer los siguientes controles:

1- Verificar el disco de sensores esté original y sea el correcto:



2- Los capuchones de bujía tienen que ser con resistencia de 5K porque de lo contrario generan interferencia sobre el microprocesador, ocasionando un mal funcionamiento del mismo. (Aconsejamos desarmarlos para estar seguros de que tengan la resistencia)

3- Al poner en marcha la moto se debe controlar la carga del capacitor y que el mismo se mantenga entre 13,5 y 14,5 volt. Si el voltaje está fuera de estos valores se debe revisar el sistema de carga. (posible causa de quemado de la caja anterior)



Pietcard

Industria Argentina

2463

CDI Digital

Alimentado a 12 Volt

YAMAHA 600 TTR GYTR (Año 2000)

(Alimentado a 12 VCC de capacitor)

CONEXIÓN



- 1- Rojo con Blanco: +12V. Capacitor
- 2- Blanco c/ Azul: Muleta / Embrague
- 3- Blanco con Verde: Sensor
- 4- Naranja: Bobina de Alta
- 5- Negro: Masa
- 6- Negro con Rojo: Selector curva
(no implementado)

ATENCIÓN

Para un correcto funcionamiento de este CDI es imprescindible que la batería y el regulador de voltaje se encuentren en buenas condiciones de uso.

CONSULTAS TÉCNICAS:

03404-470192 - www.pietcard.com.ar