

- Conectar el picómetro a la entrada de voltaje del multímetro: rojo en el positivo (+) y negro en el negativo (-).
- Seleccionar en el multímetro la escala de voltaje de corriente continua correspondiente en el rango superior más próximo a la medición a realizar.
- Oprimir el pulsador de descarga del picómetro antes de comenzar a realizar la medición.
NO OPRIMIR EL PULSADOR MIENTRAS SE ESTÁ REALIZANDO LA MEDICIÓN.
- Realizar la medición y al resultado obtenido deberá sumarle 1 volt (caída de voltaje producida por el puente de diodos internos).



Industria Argentina

4036

2 de 2



Pietcard

Industria Argentina

Rev. 1

4036

PICOMETRO

Medidor de picos de voltaje

Importante:

por la característica de este instrumento solo se pueden realizar mediciones superiores a 1 voltio e inferiores a 600 voltios.

CONEXIÓN

- 1- Rojo: Positivo
- 2- Negro: Negativo



CONSULTAS TÉCNICAS:

03404-470192 / WhatsApp 3404 631521

1 de 2