

Código	País Procedencia	Terminal	Cant. Cables	Alimentación	Leva Sensor	Conexión Cables	Foto CDI
Pietcard 2235 Cod. Orig. AZ071000-2100 / 2360	Brasil		6	12 V.C.C. Bateria	60°	<ul style="list-style-type: none"> 1- Marrón: positivo 12 volt 2- Azul con amarillo: pare manillar 3- Blanco con azul: sensor 4- Naranja: bobina de alta 5- Negro: masa 6- Blanco con rojo: sensor 	
Pietcard 2242 Cod. Orig. 5HH-0006F	Brasil		7	Corriente Alterna Bobina	60°	<ul style="list-style-type: none"> 1- Blanco con Rojo: Sensor 2- Negro: Masa 3- Naranja: Bobina de Alta 4- Negro o/ Rojo: Bobina Alimentación 5- Blanco con Azul: Sensor 6- Azul con Amarillo: Pare 7- Sin conexión 8- Verde con Blanco: Bobina Alimentación 	
Pietcard 2342 Cod. Orig. AZ071000-2970	Brasil		4	12 V.C.C. Bateria	60°	<ul style="list-style-type: none"> 1- Marrón: Positivo 12 volt 2- Sin Conexión 3- Blanco con Azul: Sensor 4- Naranja: Bobina de alta 5- Negro: Masa 6- Sin Conexión 	
Pietcard 2350 Cod. Orig. 5VL-H5540-00 // 5VL00	China Brillant Riding		6	Corriente Alterna Bobina	20°	<ul style="list-style-type: none"> 1- Naranja: Bobina de Alta 2- Negro: Masa 3- Negro con Rojo: Bobina Alimentación 4- Verde con Blanco: Bobina Alimentación 5- Negro con Blanco: Pare 6- Blanco con Azul: Sensor 	
Pietcard 2398 Cod. Orig. 5VL11	Argentina Con salida para cuenta vueltas		6	12 V.C.C. Bateria	60°	<ul style="list-style-type: none"> 1- Rojo: Sensor 2- Azul con Amarillo: Salida RPM 3- Naranja: Bobina de Alta 4- Blanco: Sensor 5- Negro: Masa 6- Marrón: Positivo 12 volt 	